


Modulo attuatore

ON/OFF

domE
Beghelli




cod. 81168


Beghelli

334.902.232 A


Dimensioni



Schema di collegamento con un interruttore



Schema di collegamento con due deviatori



Attenzione

- Togliere sempre l'alimentazione elettrica a tutti i circuiti prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione elettrica.
- Collegare i cavi secondo lo schema elettrico.
- Inserire il modulo Wi-Fi nella scatola elettrica prescelta.
- Collegare l'alimentazione elettrica e seguire le istruzioni per configurare.

N.B. Durante la configurazione avvicinare lo smartphone al modulo dimmer e assicurarsi di avere un buon segnale Wi-Fi.

FUNZIONAMENTO MANUALE

Il modulo Wi-Fi consente di collegare un interruttore bistabile per il controllo di accensione/spengimento manuale locale.

- Interruttore ON/OFF per funzione ON/OFF permanente.


N.B.:

Il modulo Wi-Fi può essere controllato tramite interruttore manuale, App e assistenti vocali in modo indipendente; l'ultima regolazione rimane in memoria.


CONFIGURAZIONE E UTILIZZO

Fase 1: registrazione

- Scaricare l'App **DOM-E** disponibile su App Store e Google Play



- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail




- Inserire il **codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- Inserire la **password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)

Fase 2:

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4 Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il cellulare alla rete.


Fase 3: acquisizione

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "4" in alto a destra; registrare il dispositivo nella categoria "Moduli Smart"



- Dopo aver alimentato il modulo Wi-Fi, accendere e spegnere per 5 volte consecutive l'interruttore manuale fino a quando si attiva il lampeggio blu della spia luminosa interna al modulo (visibile attraverso i fori laterali).
- Verificare che la spia luminosa lampeggi rapidamente e selezionare "Conferma". Se non lampeggia resettare il dispositivo seguendo le indicazioni dell'App e ripetere la procedura.
- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione**. Una volta stabilito il collegamento l'App visualizzerà la pagina di controllo del modulo Wi-Fi.





Cliccando sul simbolo della matita è possibile modificare il nome del dispositivo.

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "AP mode" e ripetere la procedura di accoppiamento.

Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando la skill "Smart Life". Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.



FAQ

Cosa devo fare se non riesco a configurare il modulo Wi-Fi?

- Verificare che il dispositivo sia acceso.
- Verificare che il cellulare e il modulo usino la stessa rete Wi-Fi a 2,4 Ghz.
- Verificare che Internet funzioni bene.
- Verificare che la password inserita nell'App sia corretta.
- Verificare che il cablaggio sia corretto.

Quale dispositivo può essere collegato al modulo Wi-Fi?

La maggior parte degli elettrodomestici come lampade, lavatrice, caffettiera, ecc...

Cosa succede se il Wi-Fi si spegne?

Il dispositivo collegato al modulo può essere controllato con l'interruttore manuale; una volta che il Wi-Fi sarà nuovamente attivo il dispositivo connesso al modulo si collegherà automaticamente alla rete Wi-Fi.

Cosa devo fare se cambio la rete Wi-Fi o cambio la password?

Ricollegare il modulo alla nuova rete Wi-Fi.

Come posso ripristinare il dispositivo?

Accendere/spengere l'interruttore manuale 5 volte finché l'indicatore luminoso sul modulo non lampeggerà rapidamente ed entrerà in modalità di configurazione.

Caratteristiche tecniche cod. 81168:

- Alimentazione: 220-240V - 50/60Hz
- Potenza Max: 2300W/250W (LED)
- Temperatura di funzionamento: -10÷+40°C
- Portata massima in campo aperto: fino a 200m
- Controllo remoto tramite smartphone
- Programmazione accensione/spegnimento
- Controllo gruppi di dispositivi
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.

I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittente radio cod. 81168 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download

www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".

Beghelli



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15
loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444
N. Verde 800 626626