



Moduli di Sistema

MOD AUTODIM RADIO IP65

Accessorio che include sia il sensore Autodimmer che il ricetrasmittitore radio spread spectrum operante nella banda 2.400-2.483 GHz secondo il protocollo Beghelli FH-DSSS. Il dispositivo abilita al telecomando e telecomando wireless, gli apparecchi SDB in cui è collegato. Il modulo AUTODIM RADIO è collegato alla lampada attraverso un cavo RJ45. Consente le seguenti funzioni: - ricezione e attuazione di comandi radio da apparecchio SDB a Centrale - possibilità di realizzare funzioni automatiche - di regolazione della luminosità o di attivare scenari luminosi preimpostati, mediante messaggi radio - attivazione della funzione Autodimmer. Se presente nell'impianto la Centrale SD LGFM è possibile gestire e controllare la diagnostica di ogni singolo apparecchio in remoto tramite Cloud NuBe.

Codice ordine 15051

Specifiche tecniche

Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Sensore di luce	Si

Specifiche meccaniche

Altezza	29,5 mm
Lunghezza	74 mm
Larghezza	25 mm
Peso	0,02 Kg
Materiale corpo	Polycarbonato
Colore corpo	Trasparente Satinato
Grado di protezione IP	IP65



CE

