


Quando la **lampadina** è accesa, le **opzioni** del pannello di controllo sono visualizzate:

- **BIANCO** consente di regolare l'intensità luminosa
- **COLORE** consente di scegliere il colore
- **SCENE** consente di selezionare una scena preimpostata e/o di modificarla facendo clic sull'icona della matita
- **MUSIC**: la lampadina si accende seguendo i suoni percepiti



È possibile programmare, tramite App, scenari in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica.

Assistenti vocali

Questo dispositivo è controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home utilizzando Skill (per Alexa) o Action (per Google) "dom-e Beghelli".

Al primo accesso inserire le stesse credenziali usate per l'App DOM-E.

Caratteristiche tecniche cod. 60016:

- Alimentazione: 220-240V - 50/60Hz - 45mA
- Potenza: 5W
- Flusso luminoso: 400lm
- Attacco: E27
- Temperatura colore: RGB + 2700K - 6500K
- Milioni di colori programmabili (spettro RGB)
- Dimensioni: Ø50x57mm
- Controllo remoto tramite smartphone
- Programmazione accensione/spegnimento
- Controllo gruppi di dispositivi
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente

Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.

I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 60016 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".

Beghelli



www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15
loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444
N. Verde 800 626626

Lampadina Spot GU10 5W smart Wi-Fi

Lampadina LED controllabile tramite smartphone



cod. 60016

Beghelli

334.902.013 B

Leggere prima dell'utilizzo


Attenzione:

- RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E USTIONI.
- UTILIZZARE SOLO IN UN LUOGO ASCIUTTO.
- Non utilizzare all'aperto, con le mani bagnate o quando si è in piedi su superfici bagnate o umide.
- NON UTILIZZARE DENTRO APPARECCHI CHIUSI.
- NON UTILIZZARE CON DIMMER.
- Prima di collegare la lampadina al portalampada, assicurarsi che la tensione della lampadina sia compatibile con quella della rete elettrica del proprio Paese.


UTILIZZO DEL PRODOTTO

Fase 1: registrazione

- **Scaricare l'App DOM-E** disponibile su App Store e Google Play



- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail



- **Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- **Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)


Fase 2:

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4 Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il cellulare alla rete.


Avvitare la lampadina e accenderla.

Fase 3: acquisizione

- **Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; registrare la lampadina nella categoria "lampadine"
- Verificare che la lampadina lampeggi veloce e selezionare "Conferma". Se la luce non lampeggia resettare il dispositivo seguendo le indicazioni dell'App e ripetere la procedura.



- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione.** Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".



Cliccando sul simbolo della matita è possibile modificare il nome del dispositivo.

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menù in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "AP mode" e ripetere la procedura di accoppiamento.



Fase 4: regolazione lampadina

Dal menu "La mia casa" in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della lampadina

