

Scheda apparecchio

Beghelli 20104 TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

Cod. ord. 20104 / Desc. TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO

CARATTERISTICHE TECNICHE: Il trasmettitore è un dispositivo radio di interfaccia, alimentato a 230Vac, dotato di 2 ingressi a 230V in grado di inviare comandi radio agli apparecchi di illuminazione o agli opportuni ricevitori dotati di attuatori a relè.

Il dispositivo è dotato di 4 morsetti a vite, 2 di alimentazione (L e N) e due di ingresso (L1 e L2) che leggono la tensione presente in comune con il morsetto di neutro (N).

Di dimensioni idonee alle più comuni scatole portafrutti (35x66x22mm), il dispositivo ha l'antenna integrata e può essere inserito in qualsiasi tipo di contenitore non schermato. Ogni trasmettitore radio è dotato di un numero identificativo univoco, riportato sulle etichette in dotazione, con il quale viene associato agli apparecchi. Nei confronti degli apparecchi di illuminazione può essere programmato secondo varie modalità:

- **Sensore** --> si possono definire tutte le variabili tipiche di un comando con sensore
- **Interruttore** --> cui associare due messaggi corrispondenti alle due transizioni ON/OFF
- **Pulsante** --> per singolo messaggio per una automazione
- **Pulsante** --> ON/OFF/DIMMER
- **Pulsante doppio** --> (in questo caso si devono usare entrambi gli ingressi)
- **e altre modalità.**

